



Schachclub Lenzburg

Anleitung Schachuhr DGT 2000

Grundlagen

Aus- / Einschalten für Neubeginn (auch bei Fehler) mit blinkende Zahl erhöhen und mit jeweils bestätigen, bzw. weiter gehen.

Achtung: Einstellungen müssen meist für linke und rechte Anzeige gemacht werden!
Zeit ist immer erst 00:00 für Stunden und Minuten, danach folgt in nächster «Anzeige-Seite» .00 für die Sekunden.

Spiel starten: Wechselschalter muss bei weiss oben sein -> drücken

A) Clubmeisterschaft/Cup: 01:30 pro Partie plus 30 sec für jeden Zug

=> **Programm 23 "Fischer rapid manuell set"**

On/off -> drücken bis 23 ->

Fixzeit: "00:00" ersetzen durch "01:30" dann steht ".00" -> zweimal
(das ganze 2x für linke Anzeige und rechte Anzeige)

Zuschlag "0.00" ersetzen durch "0.30" (dasselbe 2x -> linke Anzeige und rechte Anzeige)
 bis auf beiden Seiten "1:30" steht und nichts blinkt.

B) SMM Abend-Spiele (Mo-Fr) 01:30 für 36 Züge plus 00:30 für den Rest der Partie

=> **Programm 5 "1 Periode + Rest manuelle Einstellung"**

erste Periode: "00:00" ersetzen in "01:30" dann steht ".00" -> zweimal

Anzahl Züge: "00" ersetzen durch "36"

Guillotine "00:00" ersetzen in "00:30" dann steht ".00" -> zweimal
bis auf beiden Seiten "1:30" steht und nichts blinkt.

C) SMM Samstag-Spiele: Bei einem Zeitzuschlag von 30 Sekunden pro Zug von Partiebeginn an 40 Züge in 90 Minuten, gefolgt von 30 Minuten bei einem Zeitzuschlag von 30 Sekunden pro Zug für den Rest der Partie.

=> **Programm 25 "Fischer-"Tournament"**

1) Zeit Periode 1 -> "1:30" dann ".00" für die Sekunden -> für beide Anzeigen einstellen!

2) Inkrement für jeden Zug (ganzes Spiel) -> "0.30" -> für beide Seiten

3) Anzahl Züge Periode 1 -> links steht "1" rechts "40" eingeben

4) Zeit Periode 2 -> links steht 2 rechts "0:30" eingeben, dann ".00" für Sekunden -> für beide

5) Anzahl Züge Periode 2: Links steht 2 rechts "00" stehen lassen.

6) OK drücken bis Ende -> es folgen Zeit hh:mm / Zeit ss / Anzahl Züge für Periode 3 und 4
-> immer 0.00, .00 und 00

Siehe dazu: <http://www.schachschiedsrichter-nrw.de/2009/08/dgt-2000-nicht-fuer-fischermodus-geeignet/>

D) Blitz/Schnellschach fixe Zeit ganze Partie

5 Min => **Progr. 1,**

25 Min => **Progr. 2;**

sonstige => **Progr. 3** -> Zeit manuell einstellen

DGT 2000 LISTE DER OPTIONSNUMMERN

Option: Beschreibung: Grundzeit/Zusatzzeit:

	Min./Zug
1 Schnellschach/Blitz 5 Min.	25 Fischer Turnier manuelle Einstellung mit maximal 4 Perioden
2 Schnellschach/Blitz 25 Min. 3 Schnellsch/Blitz manuelle Einstellung 4 1 Periode + Rest 2 St. + 1 St.	26 Go mit Byoyomi 1 St. + 1x20 Sek. Byoyomi
5 1 Periode + Rest manuelle Einstellung	27 Go mit Byoyomi 2 St. + 1x30 Sek. Byoyomi
6 2 Perioden + Rest 2 St. + 1 St. + 30 Min. 7 2 Perioden ÷ Rest manuelle Einstellung 8 Wiederholung der zweiten Periode 2 St. + 1 St. (wiederholt)	28 Go mit Byoyomi manuelle Einstellung
9 Wiederholung der zweiten Periode manuelle Einstellung	29 Sanduhr 1 Min. 30 Sanduhr manuelle Einstellung
10 FIDE Schnellschach 3 Min. + 2 Sek./Zug	31 Gongschach 10 Sek./Zug fixe Zeit
11 FIDE Schnellschach 20 Min. + 5 Sek./Zug	32 Gongschach manuelle Einstellung
12 FIDE Schnellschach 20 Min. + 5 Sek./Zug	
13 FIDE Schnellschach 20 Min. + 5 Sek./Zug	
14 FIDE Schnellschach manuelle Einstellung	
15 FIDE Turnier 1:30 St. + 30 Min. + 20 Sek./Zug	
16 FIDE Turnier 2 St. + 1 St. + 20 Sek./Zug	
17 FIDE Turnier manuelle Einstellung	
18 Bronstein-Modus 5 Min., 3 Sek./Zug frei	
19 Bronstein-Modus 20 Min., 10 Sek./Zug frei	
20 Bronstein-Modus manuelle Einstellung	
21 Fischer-Modus 3 Min. + 2 Sek./Zug	
22 Fischer-Modus 20 Min. + 10 Sek./Zug	
23 Fischer-Modus manuelle Einstellung	
24 Fischer Turnier Periode 1: 80 Min./40 Züge, Periode 2: 40 Min./20 Züge ÷ 1	

Was bedeutet Fischer-Modus bzw. Bronstein-Modus?

In beiden Fällen erhalten beide Spieler eine bestimmte Grundzeit für die gesamte Partie (z. B. 20 Minuten bei Programme 19 oder 22). Für jeden ausgeführten Zug wird zudem eine Bonuszeit (bei Programm 22 zehn Sekunden) auf seinem Zeitkonto hinzuaddiert.

Beim **Fischer Modus** kann ein Spieler sein Zeitkonto erhöhen, wenn er weniger als die Bonuszeit für einen Zug benötigt. Überlegt er also an unserem Beispiel für einen Zug nur acht Sekunden, dann hat er nach dem Zug $-8 + 10 = 2$ Zwei Sekunden mehr auf der Uhr als zuvor.

Beim **Bronstein-Modus** ist ein solches "Ansparen" dagegen nicht möglich. In unserem Beispiel würde nur die verbrauchten acht Sekunden wieder gutgeschrieben, das absolute Zeitkonto wäre also vor und nach dem Zug gleich.